

ルーターのファームウェアアップデートの方法と注意

注意：

1. アップグレードの前に：


- アップグレードの前に、ご利用の TP-Link 製品のハードウェア バージョンを確認してください。異なるバージョン向けのファームウェアを適用すると故障の原因となり、保証の対象外となります。 ハードウェアバージョンの確認方法に関しては 3 ページ目をご覧ください。
- ファームウェアアップグレードを行うとルーターが初期化される場合がございますので、事前に設定の保存をお勧めいたします (5 ページ参照)
- アップグレードの際、PC のアプリケーションをすべて停止するか、インターネット接続を一時的に切断しておくことをお勧めします。

2. アップグレード中は：

- 有線接続が出来ないコンピューターしか無い場合を除き、ファームウェアのアップグレードは決して Wi-Fi 接続で行わないでください。
- アップグレード中は決して電源のオフやコンセントからケーブルを抜かないでください。
- アップグレードの際のブラウザは Internet Explorer (IE) のご利用をお勧めいたします。

アップグレードの手順:

ステップ 1 <http://tplinkwifi.net> とブラウザのアドレスバーに入力をして TP-Link 製品にログインをします。



ステップ 2 管理画面内の[詳細設定->システムツール->ファームウェアアップグレード](#)を開きます。

参照 ボタンをクリックし、ホームページからダウンロードしたファームウェア([XXXX.bin](#))を選択します。

手動アップグレード

新しいファームウェアファイル:

参照

アップグレード

ステップ 3 選択後に[アップグレード](#)ボタンをクリックするとアップグレードが開始します。このプロセスには 3 分程度かかります。

ステップ 4 再起動後にアップグレードが行われているかの確認をします。

機器の情報

ファームウェア バージョン: 1.2.0 Build 20170831 rel.42546(4A50)

ハードウェア バージョン: ArcherC9 v5.0

TP-Link 製品のハードウェアバージョンの確認のしかた

1. 管理画面で確認

ルーターにログインをし、**詳細設定 -> システムツール -> ファームウェアアップグレード**を開きます。ハードウェアとソフトウェアのバージョンは以下の様に表示されます。:(以下の場合、ハードウェアバージョンは“5”です。)

機器の情報

ファームウェアバージョン: 1.2.0 Build 20170831 rel.42546(4A50)

ハードウェアバージョン: ArcherC9 **v5.0**

2. 製品のラベルから確認

ルーター背面のラベルに“Ver:X”といった表示がございます。“Ver: 1.1”などと表記があった場合、バージョンは“1”となります。



ルーターの設定の保存、及び復元に関して

1. ルーターにログインをし、 **詳細設定** -> **システムツール** -> **バックアップ** および **復元** を開きます。

バックアップ

現在の設定のコピーを保存してください。

バックアップ

復元

保存されている設定をファイルから復元してください。

ファイル:

参照

復元

2. **バックアップ** をクリックすると config.bin (設定情報) がダウンロードされます。
3. アップグレード完了後に、同じページから先ほどダウンロードしたファイルを参照します。
4. **復元** をクリックするとバックアップした設定情報が適用されます。