Schema di installazione







1. Collegamento

Fase 1



Connettere la porta LINE dello splitter alla prima presa telefonica utlizzando uno dei cavi telefonici.

Fase 2



Connettere la porta MODEM 🛄 dello splitter alla porta ADSL sul pannello posteriore del modem utlizzando uno dei cavi telefonici.

Fase 3



Se in prossimità del modem è presente un telefono collegarlo alla porta PHONE dello splitter.

Fase 4



Collegare la porta Ethernet del computer alla porta LAN1 sul pannello posteriore del modem mediante cavo Ethernet.

1. Collegamento





Collegare l'alimentatore alla porta POWER del modem ed inserirlo in una presa elettrica.

Fase 6



Portare l'interruttore POWER sul pannello posteriore del modem su ON.

Fase 7



Attendere 2 minuti e verificare che lo stato dei LED corrisponda a quanto segue:

- 也 Power: acceso
- ∃ ADSL: acceso
- Internet: lampeggio irregolare / acceso
- 3 2,4GHz: lampeggio irregolare / acceso
- SGHz: lampeggio irregolare / acceso

Nota: Se 2,4GHz e 5GHz sono spenti, verificare che l'interruttore Wi-Fi sul pannello posteriore del modem sia su ON.

2. Configurazione

Fase 1

Assicurarsi di aver connesso la porta Ethernet del computer alla porta LAN1 sul pannello posteriore del modem mediante cavo Ethernet.



E

 (F)

Fase 2

Δ

Aprire un browser (es. Mozzilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari):

 \mathbb{C}

 $(\mathsf{D}$

C D http://tplinkmodem.net	· ->
admin	
admin	
OK Cancel	

Collegarsi alla pagina http://tplinkmodem.net. Inserire "admin" come nome utente e password, quindi fare clic su OK.

3)	Quick Setup-Region and Time Zone		
	Region: Italia		
	Time zone: (GMT+1) Roma;		
	Deale		
	Back		

Fare clic su Quick Setup nel menu principale, poi su Next (Avanti) per iniziare la configurazione. Selezionare il Paese di utilizzo e il fuso orario dai menu a tendina e fare clic su Next (Avanti).

Quick Setup-Auto Detection			
Auto-Detect Connection Type:			
 Yes. No. I want to configure the Int Back 	Next		

Selezionare Yes (Si) per rilevare automaticamente il tipo di connessione e poi fare clic su Next (Avanti).

La presente guida mostra la configurazione nella tipica modalità di connessione PPPoE.	
Quick Setup-PPPoE	

Auto-detection has succeeded!					
DSL PVC: Encapsulation Mode: Connection Type:	8/35 LLC PPPoE				
Username:	XXXXXX				
Password:	XXXXXX				
Confirm Password:	XXXXXX				
Back	Next				

Specificare i parametri di connessione (contattare il provider ISP se non noti) e poi fare clic su Next (Avanti).



Modificare il nome della rete a 2,4GHz e la relativa password se lo si desidera, poi fare clic su Next (Avanti).

Quick Setup-Wireless 50	GHz
Wireless Network Name Channel Mode Security Password Back	TP-LINK_5GHz_XXXXXX

Modificare il nome della rete a 5GHz e la relativa password se lo si desidera, poi fare clic su Next (Avanti).

La configurazione è completa!

