## **TP-LINK**<sup>®</sup>

Obs. O Procedimento terá que ser feito via CABO. Nunca via conexão WI-FI.

Não é necessário estar conectado na internet para efetuar as configurações do Roteador.



Depois que baixar o arquivo (zipado) que foi enviado em seu e-mail, deverá ter instalado em seu computador um descompactador. Exemplos: Winzip ou Winrar.

Depois de descompactado, o arquivo vai ficar com a extensão (.BIN).Como mostra na figura abaixo.

- IL-WR1043ND_V2_130925		r setter		-			÷	◆• Pesquisar TL-WR10
Organizar 👻 Extrair todos os arquivos								)E
😤 Favoritos	Nome	Тіро	Tamanho Compact	Protegido	Tamanho		Razão	Data de modificação
💻 Área de Trabalho	wr1043v2_en_3_15_31_up_boot(130925).bin	Arquivo BIN	5.365 KB	Não		8.065 KB	34%	25/09/2013 08:01
🍺 Downloads 🐏 Locais			Exemplo					

Com o arquivo já salvo em seu computador (salvo em uma pasta), pode ser na área de trabalho (Desktop). Conecte somente o Roteador (via cabo) ulize as portas LANS (amarelas) diretamente em seu computador.

Observe o « *Gateway Padrão* » ou « *Default Gateway* » normalmente é o ip 192.168.1.1 ou 192.168.0.1

Com essas informações, desconecte o modern e conecte o Roteador da TP-LINK direto via cabo ao computador. Conecte em uma das 4 saídas LAN's (saídas amarelas) de preferência na LAN1.



Tenha suporte também pelo nosso Chat, acessando o link: h p://www.tp-link.com.br/Support/ Clicando em " Chat On-Line " Página 1 Copyright© 2013 Suporte Técnico TP-<u>LINK Brasil</u>

## **TP-LINK**<sup>®</sup>

## (para Roteadores)



que contém a atualização) e clicar em 'Upgrade', o sistema solicitará confirmação conforme tela abaixo:



Organizar 👻 Nova pasta		Pasta	onde esta	salvo o arq	uivo	800 -		0
🚖 Favoritos	-	Nome	^		Data de modificaç	Tipo		T
📃 Área de Trabalho		wr1043v2	_en_3_15_31_up	_boot(130925).bin	10/02/2014 14:25	Arquivo	BIN	
) Downloads 🔟 Locais	ш			A	rquivo da atu	alizaçõ	ão	
<ul> <li>Bibliotecas</li> <li>Documentos</li> <li>Imagens</li> <li>Músicas</li> <li>Vídeos</li> </ul>								
nteres doméstico		•		111				,
Nome:					- Todos os arc	quivos		•
Sele	cio	na o arqui	vo acima	, e clica ao l			Cancela	

🚖 🥅 Cartões Visa Vale - Cartõe 🕼	ormal dos Concursos - Co 👩 Sites Sugeridos 🔻 🧿 Obtenha mais comple 👻 🎒 HP Games - Top Games 👻	🏠 🕶 🔂 👻 📾 🔶 Págir
TP-LINK		300M Model No. TL
Security  Parental Control Access Control Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding Dynamic DNS System Tools . Time Settings . Diagnostic . Firmware Upgrade	Restart Restarting 10%	Reboot Help Click the Reboot button to rebo Some settings of this device will which include: Change the LAN IP automatication of the CP Setti Change the UHCP Setti Change the Web Manag Upprade the firmware o automatically), Restore this device's a (system will rebot autor automatically),
- ractory Densities - Backup & Restore - Reboot - Password - System Log - Statistics		

Quando clicar no botão 'ok', confirmando o procedimento, começará uma barra de rolagem conforme a imagem ao lado (*restartando*).

Quando chegar aos 100%, a página irá atualizar e voltar ao status ou informações.

Pronto! feito a atualização.



e-Mail: suporte.br@tp-link.com

Copyright© 2013 Suporte Técnico TP-LINK Brasil