


Schnellinstallationsanleitung

* Die Bilder können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.



Adapter TL-PA4010

Extender TL-WPA4220

1

Verbinden Sie den Adapter über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des Routers.


2

Schließen Sie Adapter und Extender im selben Zimmer an. Warten Sie, bis die WiFi-LED des Extenders leuchtet.

Hinweis: Ist nur eine Wandsteckdose verfügbar, stecken Sie beide Geräte zur Einrichtung in eine Mehrfachsteckdose und replatzieren Sie sie später.

3 Paaren Sie die Powerlinegeräte.

- A** Drücken Sie die Pair-Taste des Adapters für eine Sekunde. Die Power-LED beginnt zu blinken.
- B** Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten für 1 Sekunde die Pair-Taste des Extenders. Die Power-LED beginnt zu blinken. Wenn die Powerline-LED dauerhaft leuchtet, ist der Paarungsprozess abgeschlossen.



4 Fertig!

Verlegen Sie den Extender in die "tote" Wi-Fi-Zone des selben Stromkreises. Verbinden Sie dann Ihre Geräte mit dem Internet unter Verwendung der Standard-SSID (Netzwerkname) und des Passworts auf dem Etikett am oberen Rand des Extenders.

Hinweis: Blinkt die Powerline-LED, ist die Signalstärke zu gering. Versuchen Sie es in einem solchen Fall mit einer anderen Steckdose.



Tipp: Möchten Sie Ihre WLANs vereinheitlichen oder Ihr WLAN personalisieren? Auf der Rückseite finden Sie Hilfe hierzu.


Vorsicht

Schließen Sie Powerlinegeräte stets an Wandsteckdosen an. Verwenden Sie zum Betrieb keine Mehrfachsteckdosen.

Wandsteckdose



Mehrfachsteckdose



WLANs mittels WiFi-Auto-Sync vereinheitlichen


WiFi-Auto-Sync erlaubt es Ihnen, in Ihrem ganzen Zuhause einheitliche WLAN-Zugangsdaten zu verwenden.

Kopieren Sie SSID und Passwort von Ihrem Router mittels WPS

Hinweis: Hat Ihr Router keine WPS-Taste, können Sie die WLAN-Einstellungen des Extenders über die tpPLC-App, das tpPLC-Utility oder die Weboberfläche anpassen.

1. Schließen Sie den Extender im Zimmer Ihres Routers an. Warten Sie, bis die WiFi-LED  des Extenders leuchtet.
2. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WLAN-Taste des Extenders für eine Sekunde. Die WiFi-LED  des Extenders beginnt zu blinken. Leuchtet sie permanent, wurden die WLAN-Einstellungen kopiert.

Hinweis: Wurden die WLAN-Einstellungen nach 2 Minuten nicht kopiert, versuchen Sie bitte, die WLAN-Einstellungen Ihres Extenders von Hand zu setzen.




3. Platzieren Sie den Extender am gewünschten Ort und verbinden Sie sich mit diesem unter Verwendung von SSID und Passwort Ihres Routers.



Einstellungen automatisch auf weitere Extender synchronisieren

Verwenden Sie mehrere Extender, paaren Sie diese Stück für Stück mit bereits verbundenen Adaptern. Die WLAN-Einstellungen werden dann automatisch auf die neu hinzukommenden synchronisiert.

Hinweis: Informationen zu Extendern, die WiFi-Auto-Sync unterstützen, finden Sie auf <http://www.tp-link.de>.



Konfigurieren Sie einen Ihrer Extender mit LED-Zeitplänen oder anderen WLAN-Einstellungen (wie WLAN-Zeitplan und Gast-WLAN), werden diese Einstellungen automatisch auf die anderen Extender in Ihrem Powerlinenetz synchronisiert.

Personalisieren Ihres Netzes

Ihre Powerlinegeräte können Sie mit allen unten genannten Methoden verwalten. Sie können SSID und Passwort ändern, WLAN-Zeitpläne definieren, ein Gast-WLAN errichten usw..

tpPLC-App

Zur einfachen Verwaltung über Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC laden Sie sich die App aus dem App-Store oder von Google Play herunter oder scannen Sie einfach den QR-Code.



Zum Download hier scannen



tpPLC-App

tpPLC-Utility

Zur einfachen Verwaltung über Ihren Computer laden Sie sich von der Supportseite Ihres Produktes auf <http://www.tp-link.de> das Powerline-Utility herunter.


Hinweis: Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch des Tools, das Sie auf der Supportseite Ihres Produkts herunterladen können.

Weboberfläche

Um Zugriff auf alle Einstellungen zu haben, verbinden Sie sich mit dem WLAN eines Extenders und besuchen Sie <http://tplinkplc.net>. Loggen Sie sich mit 'admin' als Benutzername und Passwort ein.

Hinweis: Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch, das Sie auf der Supportseite Ihres Produkts herunterladen können.

Bedeutung der Tasten



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F1. Wie setze ich meinen Extender auf Standardeinstellungen zurück?

A. Drücken Sie die Reset-Taste eines im Betrieb befindlichen Extenders, bis alle LEDs ausgehen. Leuchten die LEDs wieder, ist das Zurücksetzen abgeschlossen.

F2. Was kann ich tun, wenn mein Powerlinenetz keine Internetverbindung hat?

- A1. Stellen Sie sicher, dass all Ihre Powerlinegeräte an den selben Stromkreis angeschlossen sind.
- A2. Stellen Sie sicher, dass die Powerline-LEDs  all Ihrer Powerlinegeräte leuchten. Tun sie dies nicht, paaren Sie Ihre Geräte erneut.
- A3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte korrekt miteinander verbunden sind.
- A4. Überprüfen Sie direkt an Ihrem Modem/Router, ob dort eine Internetverbindung besteht.

F3. Was kann ich tun, wenn ein erfolgreich gepaarter Extender sich an seinem endgültigen Standort nicht verbindet?

- A1. Stellen Sie sicher, dass all Ihre Powerlinegeräte an den selben Stromkreis angeschlossen sind.
- A2. Paaren Sie den Extender erneut und stellen Sie sicher, dass die Powerline-LED  leuchtet.

A3. Überprüfen Sie, ob Geräte wie Waschmaschine, Klimagerät oder andere Haushaltsgeräte zu nah an den Powerlineadapters betrieben werden. Verbinden Sie die fraglichen Geräte mit der Frontsteckdose eines Powerlineadapters, damit diese die Störungen filtert.

 Für technische Hilfe, zum Download hilfreicher Dokumente wie Handbüchern und für weitere Informationen gehen Sie bitte auf <http://www.tp-link.de/support>



TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU erfüllt. Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren.
 - Betreiben Sie das Gerät nur an Orten, wo dies erlaubt ist.
 - Die verwendete Steckdose muss sich nah am Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
 - Stecken Sie Ihre Powerlineadapter direkt in Ihre Wandsteckdosen statt in Mehrfachsteckdosen.
- Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

3 Jahre eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link

Nur für Original-TP-Link-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN. BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIE, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt, über einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kauf durch den Endverbraucher.