

TL-MC1400

14-слотовое шасси
для медиаконвертеров



Описание

TL-MC1400 – это монтируемое в стойку шасси для 14 медиаконвертеров TP-Link, которое обеспечивает централизованное питание, экономию места и снижение числа задействованных проводов. Поскольку отказоустойчивость — ключевой фактор в работе оптоволоконных систем связи, данное шасси оснащено функцией горячей замены (позволяющей производить установку и отключение конвертеров/блоков питания без отключения питания всего шасси). Шасси также может быть оборудовано резервным блоком питания. Для стабилизации работы и продления срока службы всей установки в шасси вмонтированы два охлаждающих вентилятора. Совместное использование с гигабитными и Fast Ethernet медиаконвертерами серии MC делает TL-MC1400 идеальным решением для сети с потребностью в преобразовании потока данных.

Особенности

- 14 гнезд для установки 14 медиаконвертеров*
- Резервный блок питания (поставляется отдельно) для обеспечения непрерывной работы
- Поддержка горячей замены; быстрая замена конвертеров и блока питания
- Монтируется в стандартную 19-дюймовую стойку высотой 2U
- Два вентилятора для дополнительного охлаждения
- Защита от перенапряжения и недостаточного напряжения

* TL-MC1400 поддерживает медиаконвертеры TP-Link MCXXX версии 2.0 и выше.

Характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Изображение устройства |  |
| Мощность | Входная: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3,0 А (максимум) Выходная: 12 В постоянного тока, 8,5 А (максимум) |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры (Ш × Д × В) | 482 × 309 × 86 мм Монтируется в стойку шириной 19 дюймов и высотой 2U |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °С Температура хранения: –40...+70 °С Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |