

인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

자동으로 IP 주소 받기(O)

다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 . 168 . 0 . 100

서브넷 마스크(U): 255 . 255 . 255 . 0

기본 게이트웨이(D): . . .

자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): . . .

보조 DNS 서버(A): . . .

끝낼 때 설정 유효성 검사(L) 고급(M)...

확인 취소

위 구성도대로 연결 후, PC의 유선 IP를 192.168.0.0/24 대역으로 변경합니다.

AP가 이미 공유기에 연결된 경우 해당 과정은 건너 뛰고 공유기의 내부 네트워크 정보(DHCP 클라이언트 리스트) 에서 EAP가 받은 IP를 찾아주세요.

사용중인 웹 브라우저의 주소창에 192.168.0.254를 기입하고 접속합니다.
(해당 화면은 에뮬레이터의 화면으로 실제와 다를 수 있습니다.)

A text input field with a red border, containing the text "Username" and a user icon.A password input field with a grey border, containing the text "Password", a lock icon, and a toggle icon.A dark teal button with the text "log in" in white.

초기 id/pw는 admin/admin 입니다.

Set up a new account

New Username:

New Password:

Low

Middle

High

Confirm Password:

Next

변경할 id와 pw를 입력합니다.

Wireless Basic Settings

2.4GHz Wireless Radio:

Enable

SSID:

test2.4

Password:

123456789

5GHz Wireless Radio:

Enable

SSID:

test5

Password:

123456789

Back

Save

다음과 같이 사용하고 싶은 WIFI SSID와 PW를 입력합니다.

IP Settings

Dynamic Static

IP Address:

IP Mask:

Gateway:

Primary DNS:

Secondary DNS: (optional)

Save

고정 IP 변경시 상단 메뉴 -> Network -> Static 선택 후
변경사항 입력

2.4GHz

5GHz

Wireless Basic Settings

 2.4GHz Wireless Radio: Enable

Wireless Mode: 802.11b/g/n mixed

Channel Width: 20/40MHz

Channel: Auto

Tx Power(EIRP): 20 dBm(9-20)

Note:

The EIRP transmit power includes the antenna gain.

Save

SSIDs

Add

ID	SSID	Wireless VLAN ID	SSID Broadcast	Security Mode	Portal	SSID Isolation	Modify
1	TP-Link_2.4GHz_000428	0	Enable	None	Disable	Disable	

Wi-Fi SSID / PW 변경시



상단 Wireless -> settings

2.4/5 주파수 대역 선택

SSIDs -> Modify -> Edit 선택

SSIDs

+ Add

ID	SSID	Wireless VLAN ID	SSID Broadcast	Security Mode	Portal	SSID Isolation	Modify
1	TP-Link_2.4GHz_000428	0	Enable	None	Disable	Disable	 

SSID:

Wireless VLAN ID: (0-4094. 0 is used to disable VLAN tagging.)

SSID Broadcast: Enable

Security Mode:

Portal: Enable

SSID Isolation: Enable

사용하려는 SSID 변경 입력
Security mode -> Wpa2 psk
비밀번호 입력 최소 8자리 이상