

# クイック インストールガイド




AC1200 ハイゲインアンテナ デュアルバンド 無線LAN子機  
型番:Archer T4UH

詳細については、当社の Web サイトをご覧ください  
<http://www.tp-link.jp>  
7106506332 REV1.0.0

## 1 コンピューターに接続

付属の USB ケーブルを使用してコンピューターの USB ポートにアダプターを挿入します。



注: Windows XP では、アダプターが検出されると、[新しいハードウェアが見つかりました] ウィザードが表示されます。[キャンセル] をクリックしてください。

## 2 ドライバーとユーティリティのインストール

ドライバーとユーティリティは [www.tp-link.jp](http://www.tp-link.jp) からダウンロードすることもできます。

① CD を挿入します。



② Windows の場合


ポップアップ ウィンドウから **Autorun.exe の実行** をクリックしてください。Archer T4UH を選択して、**[ドライバーのみをインストール]** をクリックし、InstallShield ウィザードに従ってインストールを行います。

注: 既定の設定は **ドライバーのみをインストール** であります。他の機能を使用するには、後で、**TP-LINK 無線設定のユーティリティとドライバーをインストール** を選択してください。



Mac OS X の場合

CD を参照して、**[Archer T4UH] > [Mac OS X Driver (Mac OS X ドライバー)]** を選択し、**Mac OS X 10.7\_10.10.zip** を解凍して、インストーラを実行してください。ウィザードに従ってインストールを行います。



## 3 ワイヤレス ネットワークに参加

Windows の場合

**オプション 1: Windows 無線 ユーティリティ経由**

システムトレイの または (ネットワークアイコン) をクリックして、使用する Wi-Fi ネットワークを選択します。**[接続]** をクリックします。

注: Windows XP では、Windows 無線ユーティリティの使用前に TP-LINK ユーティリティを閉じる必要があります。

**オプション 2: TP-LINK ユーティリティ経由**


ポップアップのユーティリティ ウィンドウから、目的のワイヤレス ネットワークを選択して、**[接続]** をクリックします。記号 は、正常に接続されたことを示します。



**オプション 3: Wi-Fi 保護セットアップ (WPS) 経由**

A. ルーターの WPS ボタンを押します。

B. 2 分以内に、アダプターの WPS ボタンを長押しして、以降の画面が表示されるのを待ちます。




C. 「WPS によって正常にネットワークに接続されました!」が表示されたら、**[OK]** をクリックします。

Mac OS X の場合

**オプション 1: TP-LINK ユーティリティ経由**

A. ポップアップのユーティリティ ウィンドウから、**[Available Network (利用可能なネットワーク)]** タブを選択します。


B. 目的の Wi-Fi ネットワークを選択して、**[Connect (接続)]** をクリックします。接続ステータスがリンクステータス スクリーンで表示されます。



**オプション 2: Wi-Fi 保護セットアップ (WPS) 経由**

A. ルーターの WPS ボタンを押します。

B. 2 分以内に、アダプターの WPS ボタンを長押しして、以降の画面が表示されるのを待ちます。



C. 「Successfully connected to the network by WPS! (WPS プロトコルが完了しました!)」と表示されたら、**[OK]** をクリックしてください。