


## Guia Rápido de Instalação

Roteador Wireless N 150Mbps


Modelo. TL-WR720N



### Conteúdo da Embalagem



TL-WR720N



Fonte de alimentação




Cabo Ethernet



Guia de instalação rápida

## 1 Conexão de Hardware




- 1 Desligue seu modem.
- 2 Conecte a porta **WAN** do seu Roteador à porta **LAN** do modem com um cabo Ethernet.
- 3 Conecte seu computador em uma das portas LAN do roteador nomeadas de **1 a 2** com um cabo Ethernet.
- 4 Ligue o modem e aguarde por um minuto.
- 5 Conecte o cabo da Fonte de alimentação fornecida na entrada **POWER** localizada na parte de trás do Roteador e ligue-o em uma tomada elétrica.

## 2 Configurando o Roteador através da Página de Gerenciamento Web


- 1 Abra seu navegador e digite **http://tplinkwifi.net** no campo endereço, então use o Nome de usuário **admin** e Senha **admin** para acessar.




- 2 Clique em **Configuração Rápida** no menu principal e clique em **Avançar**.




- 3 Selecione o tipo de conexão WAN oferecido pelo seu provedor. Também é possível selecionar **Detectar Automaticamente**. Clique em **Avançar** para continuar.



- 4 O modo **IP Dinâmico** é o tipo de conexão adequada para a maioria dos casos. Aqui nós tomamos ela como exemplo. Na próxima página, você poderá renomear sua rede wireless e criar sua própria senha. O nome padrão da rede wireless é TP-LINK\_XXXX, e a senha wireless padrão, bem como o código PIN, está impressa na etiqueta na parte inferior do Roteador. Clique em **Avançar** para continuar.



- 5 Clique em **Retornar** ou **Finalizar** para garantir que as configurações sejam ativadas.



## Apêndice: Solução de Problemas

### 1. O que posso fazer se não consigo acessar a Internet?

- 1) Verifique se todas as conexões foram realizadas corretamente. Tente com diferentes cabos Ethernet para assegurar-se de que eles estão funcionando corretamente.
- 2) Verifique se é possível acessar a página de gerenciamento web do Roteador. Caso não possa, consulte "**O que posso fazer se não consigo abrir a janela de gerenciamento web?**".
- 3) Acesse na página de gerenciamento web (<http://tplinkwifi.net>), clique no menu "**Rede > WAN**" e certifique-se de que a WAN Connection Type (Tipo conexão WAN) é Dynamic IP (IP Dinâmico); este é o tipo de conexão recomendado para a maioria dos modems DSL/Cabo e outras redes.
- 4) Para usuários de cable modem, por favor clique no menu "**Rede > Clonagem de MAC**". para clonar o MAC de seu PC. Clique no botão **Clonar Endereço MAC**, em seguida clique em **Salvar**. Reinicie o modem primeiro, e depois o Roteador, e então tente acessar a internet a partir de seu computador. Se o problema persistir, siga para o próximo passo.



- 5) Conecte seu computador diretamente em seu modem e tente acessar a internet. Se você continuar sem acesso à internet, por favor, contate seu provedor de internet para obter assistência.

### 2. O que posso fazer se eu não consigo abrir a janela de configuração web?

#### 1) Para Windows 7/Vista

Clique em "**Iniciar > Painel de Controle**". Clique em "**Exibir o status e as tarefas da rede > Alterar as configurações do adaptador**"; clique o botão direito na "**Conexão Local**" e selecione "**Propriedades**". Dê um duplo-clique em "**Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)**". Selecione "**Obter um endereço IP automaticamente**"; escolha "**Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente**" e clique em "**OK**".

#### 2) Para Windows XP/2000


Clique em "**Iniciar > Painel de Controle**". Clique em "**Conexões de Rede**". Clique com o botão direito em "**Conexão Local**"; selecione "**Propriedades**" e dê um duplo-clique em "**Protocolo de Internet (TCP/IP)**". Selecione "**Obter um endereço IP automaticamente**", escolha "**Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente**" e clique em "**OK**".

### 3. O que posso fazer se eu esquecer minha senha?

- 1) Para a senha wireless padrão:  
Por favor, consulte a etiqueta "**Wireless Password/PIN**" na parte inferior do Roteador.
- 2) Para a senha da página de gerenciamento web:  
Primeiramente faça o reset do Roteador e então use o nome de usuário e senha padrões: admin, admin.

### 4. Como eu restauro as configurações do Roteador para as configurações padrão de fábrica?

Se o seu roteador não está funcionando adequadamente, você pode efetuar o reset e configurá-lo novamente. Com o Roteador ligado, pressione e segure o botão **WPS/RESET** no painel traseiro por aproximadamente 8 segundos antes de soltá-lo.



## Suporte Técnico

- Para mais ajudas e solução de problemas, acesse: <http://www.tp-link.com.br/support/faq/>
- Para fazer o download do último Firmware, Driver, Utilidades e guia do usuário, acesse: <http://www.tp-link.com.br/support/download>
- Para outros suportes técnicos, favor nos contactar:

<b>Global</b> Tel: +86 755 2650 4400 Tarifa: Pode variar de acordo com a operadora utilizada, IDD E-mail: <a href="mailto:support@tp-link.com">support@tp-link.com</a> Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana	<b>EUA / Canadá</b> Toll Free: +1 866 225 8139 E-mail: <a href="mailto:support.usa@tp-link.com">support.usa@tp-link.com</a> (EUA) <a href="mailto:support.ca@tp-link.com">support.ca@tp-link.com</a> (Canadá) Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana
<b>Singapura</b> Tel: + 65 6284 049 3 Tarifa: Pode variar de acordo com a operadora utilizada E-mail: <a href="mailto:support.sg@tp-link.com">support.sg@tp-link.com</a> Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana	<b>UK</b> Tel: +44 (0) 845 147 0017 Tarifa: Telefone fixo: 1p-10.5p/min, de acordo com o horário do dia. Celular: 15p-40p/min, de acordo com a operadora utilizada E-mail: <a href="mailto:support.uk@tp-link.com">support.uk@tp-link.com</a> Horário de Atendimento: 24 horas por dia, 7 dias por semana
<b>Alemanha / Áustria</b> Tel: +49 1805 875 465 (Atendimento em Alemão) +49 1805 TPLINK +43 820 820 360 Tarifa: Telefone fixo da Alemanha: 0.14EUR/min. Telefone fixo da Áustria: 0.20EUR/min E-mail: <a href="mailto:support.de@tp-link.com">support.de@tp-link.com</a> Tarifa: 0.14 EUR/min a partir da rede de telefonia alemã fixa e até 0,42 euros / min a partir de telefone celular Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira, 09:00 às 12:30 e 13:30 às 17:30. GMT+1 ou GMT+2 (Horário de verão na Alemanha) * Exceto feriados em Hesse	<b>Brasil</b> Tel: 0800 608 9799 (ligação gratuita) E-mail: <a href="mailto:suporte.br@tp-link.com">suporte.br@tp-link.com</a> Atendimento de segunda à sexta: 09h00 às 18h00. Sábados: 09h00 às 15h00
	<b>Austrália / Nova Zelândia</b> Tel: AU 1300 87 5465 (De acordo com a política 1300) NZ 0800 87 5465 (Ligação Gratuita) E-mail: <a href="mailto:support.au@tp-link.com">support.au@tp-link.com</a> (Australia) <a href="mailto:support.nz@tp-link.com">support.nz@tp-link.com</a> (Nova Zelândia) Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana