

Guia de Instalação Rápida

Roteador Wireless N de Alta Potência de 300Mbps


TL-WR841HP

7106505843 REV2.0.0

Conectando o Modem

Se sua conexão de Internet for feita através de um cabo Ethernet vindo da parede em vez de um modem DSL/cabo/satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet do roteador e então siga as etapas 4 e 5 para finalizar a conexão do hardware.

- 1 Instale as antenas no roteador e então utilize o suporte fornecido para fixar a antena e obter o melhor desempenho Wi-Fi.



- 2 Desligue o modem, e remova a pilha/bateria caso houver.

- 3 Conecte o modem à porta Internet do seu roteador com um cabo Ethernet.

- 4 Ligue o modem e aguarde **2 minutos** até seu reinício.

- 5 Verifique se a conexão do hardware está correta observando as seguintes luzes de LED.



Configurando o Roteador

1. Conectando seu computador ao roteador (Cabeado ou Sem Fio).

Cabeado

Desligue o Wi-Fi do computador e conecte os dispositivos como mostrado abaixo:



Wireless

Conecte via wireless usando o SSID (Nome da Rede) e a senha Wireless impressa na etiqueta do produto na parte inferior do roteador.




2. Configurar o roteador usando um navegador web ou o CD de Assistente para Instalação.

Opção 1: Através de um navegador web

A Insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereço do navegador web. Use **admin** para o nome de usuário e a senha, em seguida clique em **Login**.

Nota: Se a janela de início de uma sessão não aparecer, favor consultar FAQ>P1.



B Clique em **Configuração rápida** no menu esquerdo, e clique em **Próximo**. Selecione seu **Tipo de conexão WAN**. Caso não tenha certeza sobre o tipo de sua conexão, selecione **Detectar automaticamente** e clique em **Próximo**, a seguir, siga as instruções na tela para terminar a instalação inicial. Clique em **Próximo** seguinte e siga as instruções na tela.




C Utilize as configurações padrão ou personalize-as, e então clique em **Próximo**.

Nota: Caso você altere o SSID e a senha padrão, anote as novas configurações wireless em local seguro.



D Clique em **Encerrar** para terminar a Configuração Rápida.




Opção 2: via CD de Assistente para Instalação (para usuários de Windows somente)

Nota: Para usuários do sistema operacional MAC ou Linux, favor consultar a opção 1 para configurar o roteador usando um navegador web.

A Insira o CD de Assistente para Instalação e inicie o arquivo **Autorun.exe**. Selecione **TL-WR841HP** e clique em **Assistente de Fácil Instalação**.



B Escolha sua linguagem e clique em **Iniciar**. Siga as instruções passo a passo de instalação rápida para terminar a configuração inicial.



Configurar através do app Tether

O app Tether da TP-LINK permite que você acesse o roteador e também:

- Veja informações sobre clientes em sua rede.
- Bloqueie o acesso de rede dos usuários ou dos dispositivos específicos.
- Ajuste o Controle dos Pais com horário de acesso e restrições de conteúdo.
- Altere as configurações básicas de rede wireless facilmente.

Como começar?

- 1 Acesse o código QR para download do Tether da TP-LINK através da Apple App Store ou Google Play.
- 2 Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- 3 Inicie o app Tether e faça o gerenciamento da sua rede.



FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer se a janela de login não aparecer?

- Se o computador estiver atribuído a um endereço IP estático ou fixo, mude para obter um IP automaticamente.
- Verifique se o endereço <http://tplinkwifi.net> está inserido corretamente na barra de endereço. Como alternativa, insira <http://192.168.0.1> ou <http://192.168.1.1> no navegador web e pressione **Enter**.
- Use outro navegador web e tente outra vez.
- Reinicie seu roteador e tente outra vez.
- Desabilite o adaptador de rede em uso e habilite-o em seguida.

P2. O que fazer caso não haja conexão com a Internet?

- Verifique se a Internet está funcionando corretamente conectando um computador diretamente ao modem através do cabo Ethernet. Se não estiver, contate seu provedor de Internet.
 - Abra um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> e inicie a instalação outra vez.
 - Reinicie seu roteador e tente outra vez.
- Nota: Para usuários de cable modem, reinicie o modem primeiramente. R3. Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC**, clique em **Endereço de MAC Clone** e clique em **Salvar**.

P3. Como eu restauro o roteador às suas configurações de fábrica?

- Quando o roteador estiver ligado, pressione e segure o botão **WPS/Reset** na parte traseira até que a luz de LED Power comece piscar.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, e vá para **Ferramentas de Sistema > Padrões de Fábrica**, clique em **Restaurar**, e aguarde até que a barra de progresso se complete.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha da Página de Gerenciamento Web?

- Consulte FAQ > P3 para restaurar o roteador, e utilize admin (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha.

P5. O que fazer se eu me esquecer de minha senha wireless da rede?

- Se você não alterar a senha Wireless padrão, você poderá encontrá-la na etiqueta do produto localizada na parte inferior.
- Faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador, siga **Wireless > Segurança Wireless** para obter ou restaurar sua senha wireless.

Se suas perguntas não foram respondidas aqui, consulte por favor a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> e o suporte técnico para maiores informações.