

# Guía de instalación rápida

Router Inalámbrico de Alta Potencia N 300Mbps


TL-WR841HP

7106505746 REV2.0.0

## Conexión de Hardware

Si tu conexión a Internet es a través de un cable Ethernet desde la pared en lugar de un de DSL / Cable módem / satelital, conecta el cable Ethernet directamente al puerto de Internet del router, a continuación, sigue los pasos 4 y 5 para completar la conexión de hardware.

- 1 Instala las antenas al router y después utiliza un soporte suministrado para fijar la posición de las antenas en su lugar, esto es para tener un mejor rendimiento Wi-Fi.



- 2 Apaga el módem y retira la batería de respaldo en caso de que tenga una.

- 3 Con un cable Ethernet, conecta del módem al puerto de Internet en tu router.

- 4 Enciende el módem y espera alrededor de **2 minutos** para reiniciar.

- 5 Verifica que la conexión del equipo esté correcta checando los siguientes LEDs.




# Configuración del Router

## 1. Conecta tu computadora al router (Por Cable o Inalámbicamente)

### Por Cable

Apaga el WiFi de tu computadora y conecta los dispositivos como se muestra abajo.



### Inalámbicamente

Conecta de forma inalámbrica utilizando el SSID (nombre de red) y la Contraseña Inalámbrica / PIN impreso en la etiqueta en la parte inferior del router.




## 2. Configuración del router utilizando un navegador web o el Asistente de Configuración en CD


### Opción 1: Vía Navegador Web

A Escribe <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones del navegador web. Escribe **admin** como usuario y contraseña, y haz clic en **Login**.

**Nota:** Si no aparece la ventana de inicio de sesión, dirígete a FAQ > P1.




B Clic en **Quick Setup** en el menú de la izquierda y clic en **Next**. Selecciona **WAN Connection Type**. Si no está seguro del tipo de conexión, selecciona **Auto-Detect**. Clic en **Next** y sigue las instrucciones de pantalla.




C O bien utiliza los ajustes inalámbricos de fábrica o personalízalos y haz clic en **Next**.

**Tip:** Si cambias el nombre y contraseña de fábrica, escribe abajo los nuevos ajustes inalámbricos.




D Clic en **Finish** para completar la Configuración Rápida.




### Opción 2: Asistente de Configuración en CD (Solamente para usuarios Windows)

**Nota:** para usuarios **Mac OS and Linux**, ve a Opción 1 para configurar el router usando un navegador web.

A Inserta el CD de Instalación y corre el archivo **Autorun.exe**. Selecciona **TL-WR841HP** y clic en **Easy Setup Assistant**.



B **Choose your language** y clic en **START**. Sigue paso a paso las instrucciones de pantallas para completar la configuración.



# Configuración a través de la App Tether

La App Tether te permite acceder cómodamente al router y:

- Ver información sobre los clientes en la red.
- Bloqueo del acceso a la red a usuarios o dispositivos específicos.
- Configuración de Control Parental con el tiempo de acceso y restricciones de contenido.
- Cambio de configuración básica de red inalámbrica fácilmente.

## ¿Cómo comienzo?

- 1 Escanea el código QR para descargar la App Tether de TP-LINK de la App Store o Google Play.
- 2 Asegura que tus dispositivos inteligentes estén conectados inalámbricamente a la red de tu hogar.
- 3 Inicia la aplicación Tether y empieza a administrar tu red doméstica.



# Preguntas Frecuentes (FAQ)

## P1. Qué puedo hacer si no aparece la ventana de inicio?

- Si el equipo está configurado con una dirección IP estática o fija, cambia los ajustes para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifica si la dirección <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> está correctamente bien escrita en el navegador web. Alternativamente, ingresa la dirección <http://192.168.1.1> en el navegador web y da Enter.
- Usa otro navegador web y trata de nuevo.
- Reinicia tu router y trata de nuevo.
- Deshabilita el adaptador de red que se utiliza actualmente y luego actívalo de nuevo.

## P2. Qué puedo hacer si no puedo entrar a Internet?

- Comprueba que el Internet funcione correctamente conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, contacta a tu proveedor de servicios de Internet.
  - Abre un navegador web, escribe <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> y corre la configuración de nuevo.
  - Reinicia tu router y trata de nuevo.
- Nota:** Para usuarios de cable módem, reinicia primero el módem. Si el problema sigue, ingresa a la página de Administración Web del router, y ve a **Network > MAC Clone**, clic **Clone MAC Address** y luego clic en **Save**.

## P3. ¿Cómo reinicio el router a los ajustes de fábrica?

- Mientras que el router está encendido, mantén presionado el botón WPS/RESET en el panel posterior del router durante aproximadamente 8 segundos.
- Ingresa a la página de Administración Web del router, ve a **System Tools > Factory Defaults**, clic en **Restore**, y espera mientras la barra de progreso termina.

## P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de la página de administración web?

- Ve a FAQ > P3 para reiniciar el router y después, utiliza como nombre de usuario y contraseña de fábrica la palabra **admin** (todo en minúscula) para ingresar.

## P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de red inalámbrica?

- Si no has cambiado la Contraseña Inalámbrica de fábrica, la puedes encontrar en la etiqueta que está en el router.
- Si has cambiado la contraseña, ingresa a la página de Administración web del router y ve a **Wireless > Wireless Security** para obtener o resetear tu contraseña.

Si tus preguntas no han sido resueltas aquí, ve a <http://www.tp-link.com/en/support/faq> y da clic en **Contacta a soporte Técnico** para información adicional.