

# Guide d'installation rapide


Routeur sans fil N 300 Mbps

TL-WR841N

7106506205 REV7.0.1

## Connexion du matériel

Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non un modem DSL/par câble/satellite, connectez le câble Ethernet directement sur le port WAN du routeur, puis suivez les étapes 4 et 5 pour terminer le branchement du matériel.




# Configuration du routeur

## 1. Raccordez votre ordinateur au routeur (connexion filaire ou sans fil)


### Filaire

Éteignez le Wi-Fi sur votre ordinateur et connectez les appareils comme indiqué ci-dessous.



### Sans fil


Activez la connexion sans fil avec le nom du réseau (SSID) et le mot de passe/PIN par défaut figurant sur l'étiquette du produit, au dos du routeur.




## 2. Configurer le routeur en utilisant le navigateur web

**A** Saisissez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> dans la barre d'adresse. Utilisez « admin » comme identifiant et mot de passe ; cliquez ensuite sur **Connexion**.

Remarque : Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à la Q1 des FAQ.




**B** Cliquez sur **Quick Setup (Installation Rapide)** dans le menu gauche, puis sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez le **WAN Connection Type (Type de connexion WAN)**. Si vous n'êtes pas certain de votre type de connexion, sélectionnez **Auto-Detect (Délect. Auto)**. Cliquez sur **Next (Suivant)** et suivez les instructions à l'écran.




**C** Vous pouvez utiliser soit les paramètres par défaut du réseau sans fil par, soit les personnaliser, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Si vous modifiez le SSID et le mot de passe par défaut, veuillez noter les nouveaux paramètres du réseau sans fil.



**D** Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour achever la procédure.



**Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet ?**

- Vérifiez qu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem via un câble Ethernet. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Lancez un navigateur Web, saisissez <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> et recommencez la configuration.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.

Remarque : Pour les utilisateurs de modem par câble, essayez tout d'abord de relancer le modem. Si le problème persiste, connectez-vous sur la page d'interface de gestion Web du routeur, allez dans **Réseau > Clonage MAC**, cliquez sur **Cloner l'adresse MAC vers**, puis sur **Enregistrer**.

**Q3. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur ?**

- Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez sur le bouton **WPS/RESET** situé sur le panneau arrière pendant environ 8 secondes.
- Rendez-vous sur l'interface de gestion en ligne du routeur, allez dans **Outils système > Réglages d'usine**, cliquez sur **Restaurer**, puis attendez la fin du chargement signalé par la barre de progression.

**Q4. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour la page de gestion Web ?**

- Veuillez vous référer à la Q3 de la FAQ pour réinitialiser le routeur et utilisez ensuite l'identifiant et le mot de passe par défaut de l'admin (en minuscules) pour vous connecter.

**Q5. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans fil ?**

- Si vous n'avez pas modifié le mot de passe sans fil par défaut, vous pouvez le retrouver sur l'étiquette du produit du routeur.
- Si vous avez changé votre mot de passe, identifiez-vous sur l'interface de gestion en ligne et allez dans **Sans fil > Sécurité sans fil** pour l'obtenir ou le réinitialiser.

Remarque : Si vous avez d'autres questions, reportez-vous à la page <http://www.tp-link.com/en/support/faq> et cliquez sur **Contactez l'Assistance technique**.

## Configuration via l'appli Tether

L'appli Tether de TP-LINK vous permet d'accéder facilement au routeur et de :

- Visualiser les informations concernant les clients sur votre réseau.
- Bloquer l'accès au réseau à certains utilisateurs ou appareils.
- Configurer le contrôle parental avec heures d'accès et restrictions de contenu.
- Modifier facilement les paramètres de base du réseau sans fil.

### Par où commencer ?

- 1 Scannez le code QR et téléchargez l'appli Tether de TP-LINK sur l'App Store ou Google Play.
- 2 Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté sans fil au réseau domestique.
- 3 Lancez l'appli Tether et démarrez la gestion de votre réseau domestique.



## FAQ (Foire aux Questions)

**Q1. Que faire si la fenêtre d'identification n'apparaît pas ?**

- Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique ou fixe, modifiez le réglage pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- Vérifiez que l'adresse <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> a été saisie correctement dans le navigateur Web. Sinon, saisissez <http://192.168.1.1> dans le navigateur, puis appuyez sur Entrée.
- Utilisez un autre navigateur et réessayez.
- Redémarrez votre routeur et réessayez.
- Désactivez l'adaptateur réseau utilisé, puis réactivez-le.