

EAC

Příručka pro rychlou instalaci





Cloudová kamera, 300 Mbit/s Wi-Fi 7106505570 REV1.0.0



Konfigurace kamery Pomocí chytrého telefonu:

1 Připojení kamery

Připojte kameru k síti, ke které je připojen váš smartphone.



Elektrická zásuvka Kamera

6

Bezdrátový směrovač Chytrý telefon

Systémová LED kontrolka

- Bliká červeně: Systém se zapíná
 - Svítí červeně: Síť je odpojena
 - I Svítí zeleně: Připojeno k síti



Požadavky na smartphone: Android 2.3 nebo vyšší iOS 6.0 nebo vyšší

2 Registrace kamery

 Stáhněte a nainstalujte si aplikaci tpCamera z obchodu s aplikacemi nebo naskenováním níže uvedeného QR kódu.







 Otevřete aplikaci, klepněte na tlačítko Register (Zaregistrovat) a nastavte si svou kameru podle instrukcí v aplikaci.

Rady: Klepněte na tlačítko Local (Lokální), pokud chcete vidět svou kameru pouze lokálně.



 Zaregistrujte si cloudový účet TP-LINK a klepněte na Add to Cloud account (Přidat do cloudového účtu).

Add to Cloud account

Sign up for a TP-LINK Cloud account and add your camera to it.

Username

E-mail

Password

Confirm password

I accept the TP-LINK Cloud Privacy Policy and Terms of Use.

Add to Cloud account

 Dokončili jste nastavení kamery a když se dostanete stránku Device (Zařízení) zaregistrujte ji.

Rady: Klepnutím na tlačítko 😢 přepnete do lokálního zobrazení. Chcete-li přidat další kameru, klepněte na tlačítko +



3 Zobrazení kamery

Pomocí chytrého telefonu:

Chcete-li zobrazit živé video, klepněte na svou kameru na stránce **Device** (Zařízení).



Pomocí počítače:

Chcete-li zobrazit živé video, přihlaste se na webovou stránku TP-LINK Cloud (<u>https://www.tplinkcloud.com</u>) a klikněte na svou kameru.





Konfigurace kamery Pomocí počítače:

1 Připojení kamery

Připojte kameru k síti, ke které je připojen váš počítač.



Systémová LED kontrolka

- Hiká červeně: Systém se zapíná
 - · Svítí červeně: Síť je odpojena
- I Svítí zeleně: Připojeno k síti



0

Požadavky na počítač: Windows XP/Vista/7/8 Mac OS X 10.7 nebo vyšší

2 Registrace kamery

1. Stáhněte si průvodce nastavením pro váš model kamery a operační systém z https://www.tplinkcloud.com/download.php

 Spustte průvodce nastavením, klikněte na Start a nastavte svou kameru podle systémových pokynů.

Crioud	NC200	Setup Wizard
Welcome Thanks for choosing your TP-LINK Cloud Cameral This wizard will guide you through the setup process to get your camera up and streaming in a flish.		
Copyright @ 2014 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. All right:	reserved.	

Zaregistrujte si cloudový účet TP-LINK a klikněte na Next (Další).

Add a camera to a TP-LINK Cloud account Adding a camera to your TP-LINK Cloud account will allow you to access your camera through the Internet.
Do you have a TP-LINK Gloud account? O Yes, I already have an account. © No! want to grue for a new account. O No! don't want to use cloud services. Bloace ander the functiones (proferentic to fairs un
E-mail Username Username Service Serv

Jakmile se zobrazí stránka Complete (Dokončení), dokončete registraci kliknutím na Finish (Dokončit).

Coloud	NC200 Setup Wizard
Complete! Your camera is now ready to use! You can now view your ca	amera's feed online at <u>TP-LINK Cloud</u> .
Account-example@gmail.com	
	Finish

3 Zobrazení kamery

Pomocí počítače:

Chcete-li zobrazit živé video, přihlaste se na webovou stránku TP-LINK Cloud (https://www.tplinkcloud.com) a vyberte svou kameru ze seznamu.



Pomocí chytrého telefonu:

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci tpCamera z obchodu s aplikacemi nebo naskenováním QR kódu v tomto průvodci. Přihlaste se a klepnutím na svou kameru zobrazíte živé video.



Dodatek 1

Montáž kamery

① Poznámka

Pokud používáte kameru bezdrátově, nainstalujte ji v dosahu signálu své bezdrátové sítě.



Odšroubujte hlavu kamery.



```
Sejměte kryt základny.
```





Nasaďte kryt základny a hlavu kamery zpět.

Dodatek 2

Resetování kamery

① Poznámka

Pokud registrovanou kameru resetuje, odhlásí se z cloudového účtu TP-LINK.



Ponechejte kameru zapnutou, poté stiskněte a podržte tlačítko **WPS/RESET** nejméně 5 sekund. Systémová LED kontrolka zhasne a kamera se restartuje.