

Caméra Wi-Fi de sécurité à domicile

Modèle : Tapo C100

Intelligente. Sécurisée. Facile à installer



Détection de mouvement et notifications



Vision nocturne (jusqu'à 10 m)



Haute définition 1080p



Emplacement pour carte Micro-SD (jusqu'à 128 Go)



// Les Points Forts

Détection de mouvement et notifications

Recevez une notification chaque fois que votre caméra détecte un mouvement et vérifiez-la en détail via l'application [Tapo](#). Personnalisez votre sécurité en définissant des zones de détection de mouvement pour vous informer uniquement de ce qui se passe dans les zones que vous choisissez.

// Caractéristiques



Haute Définition 1080p

Fournit une plus grande netteté et clarté.



Vision de Nuit

Fournit une distance visuelle jusqu'à 10 m dans l'obscurité totale



Stockage local

Stockez jusqu'à 128 Go de vidéo sur une carte microSD†.



Live View

Gardez toujours un œil sur ce qui compte le plus pour vous, à tout moment et en tout lieu



Audio bidirectionnel

Communiquez en temps réel via un microphone et un haut-parleur intégré



Système d'Alarme

Déclenche des lumières et des sons comme une alarme lorsqu'un mouvement est détecté.



Confidentialité

Arrêtez temporairement la surveillance d'un simple toucher via l'application [Tapo](#)



Partage

Partager vos vidéos sur Les réseaux sociaux



Paramétrage Facile

Suivez les instructions de l'application [Tapo](#).

†La carte SD n'est pas incluse dans l'emballage.



// Spécifications

Caméra

- Capteur d'image : 1/3"
- Résolution : 1080p Full HD
- Vision de nuit : 850 nm IR LED jusqu'à 10 m
- Lentille : F/NO : 2.0; Focal : 3.3mm
- Champ de vision : 115°

Audio

- Audio Communication : Audio bidirectionnel
- Entrée et sortie audio : Microphone et haut-parleur intégrés Vidéo
- Compression Vidéo : H.264
- Fréquence d'images : 15fps
- Streaming vidéo : 1080p
- Compression Audio : G.711

Notifications d'activités

- Déclencheur d'entrée : Détection de mouvement
- Déclencheur de sortie : Notification push

Matériel

- Bouton : bouton RESET
- LED Indicatrices : LED Système
- Adapter d'entrée : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
- Adapter de sortie : 9.0V/0.6A
- Stockage Externe : Slot pour carte micro-SD (Supporte jusqu'à 128 GB)
- Dimensions (W x D x H): 67.6 x 54.6 x 98.9 mm



// Spécifications

Réseaux

- **Wireless :**
 - 11Mbps(802.11b)
 - 54Mbps(802.11g)
 - 72.2Mbps (802.11n)
- **Fréquence :** 2.4GHz
- **Sécurité Wireless :** WPA/WPA2-PSK
- **Sécurité :** 128 bits encryptions AES avec SSL/TLS
- **Protocoles :** TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, UDP, ONVIF, RTSP



Autres

- **Certifications :** CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, JPA, VCCI, IC, RoHS, KC, CB
- **Contenu du colis :**
 - Caméra Tapo C100
 - Adaptateur électrique
 - Guide d'installation rapide
 - Vis de montage
 - Support de fixation
- **Température de fonctionnement :** 0 °C ~ 40 °C
- **Température de stockage :** -40°C~70°C
- **Humidité de fonctionnement :** 10%~90%RH, sans-condensation
- **Humidité de stockage :** 5%~90%RH, Sans -condensation

†La carte SD n'est pas incluse dans l'emballage.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © 2021 TP-Link

